

Modelos

Acabado	Ref:
☐ PC	6540-15268

Detalles técnicos

Potencia:	1.5 W	**Material:**	PC
Potencia Máxima:	800 W	**Distancia de Detección:**	15 m
Tensión:	220-240V AC	**Ángulo de Detección:**	150º-360º
Tensión Nominal:	100-277V AC	**Tª Ambiente Trabajo:**	-35ºC~+70ºC
Frecuencia:	50-60 Hz	**Garantía:**	3 Años
Regulable:	1-10 V	**Certificados:**	CE & RoHS, UKCA
Uso:	Interior, Exterior	**Marca:**	MERRYTEK
Protección IP:	IP65		

Descripción

Detector de Movimiento para Barra Lineal LED Trunking 60W. Cuando está instalado a 15m de altura su zona de detección es de 15 metros cuadrados. Soporta una carga máxima de 800W en multitensión. Mediante el mando MH10 de Merritek podrá controlar **funciones como:**

Detection Area: Área de detección 50% o 100%.

Hold time: Tiempo que permanece encendida después de detectar un movimiento. 5s ~ 30 min.

Stand-by Period: Tiempo que transcurre entre que la luminaria entra en modo Stand-by y su apagado completo.

Stand-by DIM Level: Nivel de Iluminación en modo Stand-by. Después de detectar movimiento, se entra en este modo.

Daylight Sensor: Cantidad mínima de luz necesaria para que la luminaria se encienda. Puede detectar que ha llegado la noche (5 Lux) o el atardecer (100-200 Lux).

*Tapón final no incluido.

Fotografías adicionales





