

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Kit de emergência para luminárias LED Permanente / Não Permanente



Parâmetros técnicos

Factor de Potência (FP):	0.90
Alimentação:	220-240V AC
Tensão Auxiliar:	80-110 V
Frequência:	50-60 Hz
Eficiência energética 2021 (UE-2019/2015):	A+
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Dimensões:	210x45x30 mm
Altura:	210 mm
Largura:	45 mm
Comprimento:	30 mm
Tª Ambiente Trabalho:	0°C ~ 45°C
Bateria:	9.6V 2200mAh Ni-Cd
Autonomía:	1.5 Horas
Tiempo de Carga:	24 Horas
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS

Descrição do produto

A principal função do Kit de Emergência para Luminárias LED Permanentes / Não Permanentes é **fornecer energia em caso de falha de energia para qualquer tipo de luminárias LED, tais como ecrãs estanques, painéis ...** Mantendo a luminária ligada até 90 minutos de autonomia. Pode funcionar em qualquer tipo de luminárias LED, desde campanulas altas UFO de 200W a painéis de 40W.

Este módulo pode ser configurado de duas maneiras diferentes.

1 - Como luminária de emergência de luz permanente:

Instalação : Conecte o driver da luminária ao módulo de emergência de acordo com os diagramas de instalação. É muito importante respeitar as polaridades dos cabos.

Operação : A corrente da rede alimenta a luminária e carrega a bateria do módulo ao mesmo tempo. Quando desligamos a luminária ela liga permanentemente alimentando-se da bateria com uma potência de 7W.

2 - Como luminária de emergência de luz não permanente:

Instalação: Conecte a entrada do módulo de emergência à linha da rede onde está conectada a iluminação de emergência. Conecte a entrada do driver da luminária à rede elétrica. A saída do driver da luminária é conectada às conexões superiores do módulo de emergência. A entrada da luminária (sem driver) é conectada na parte inferior das conexões do módulo de emergência. É importante respeitar as polaridades dos cabos.

Funcionamento: A rede de emergência carrega a bateria e em caso de falha de energia, o Módulo de Emergência recebe um sinal para ligar automaticamente a luminária alimentando-se da bateria.

Características do Módulo de Emergência Universal com Bateria Permanente / Não Permanente de 7W

- Tipo de bateria: Ni-Cd recarregável de 9,6 V - 2200 mAh
- Tempo de carga total: 24 horas
- Vida útil da bateria: 90 minutos, potência de saída de 7W
- Incorpora um led que mostra o estado do módulo de emergência

** Quando o Módulo de Emergência funciona com Luminárias com Driver Integrado Não Removível, ele só pode funcionar no modo de luz permanente.*