



Modelos

Acabado

PC

Ref:

65443-130883

Detalhes técnicos

Potência:	3 W
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elétrico:	II
Fonte luminosa:	SMD5730
Cantidade de LEDs:	6
Cor da luz:	Branco Frio
Temperatura da Cor:	6000K - 6500K
Luminosidade:	200 lm
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Iluminação de Emergência:	Permanente - Não Permanente
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20

Material:	ABS
Instalação:	Superfície, Encastrada
Dimensões:	265x106x40 mm
Tamanho do corte:	246x84x40 mm
Peso:	0.250 kg
Funciona com Bateria:	Sim
Bateria:	Ni-Cd
Número de Baterias:	1
Vtagem da Bateria:	3.6 V
Capacidade da Bateria:	600 mAh
Autonomia:	3 Horas
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

Com a luz de emergência LED de 3W com kit para teto podemos dispor de uma luz que nos permite sair do lugar quando há um corte de luz no subministro eléctrico.

As luzes de emergência LED são um **elemento chave na segurança de qualquer edifício**. Com os 22 lumenes que oferece esta luminária é mais que suficiente para, por exemplo, **realizar uma evacuação de forma segura**, ainda que haja um corte de electricidade e não se disponha de luz natural.

Características da Luz de Emergência LED 3W + Kit Tecto Luz, Permanente / Não Permanente com Autoteste e Botão teste

Integra 6 LEDs SMD5730 de grande eficiência e durabilidade. A luz de emergência LED de 3W inclui um kit para teto, pelo que poderemos realizar uma instalação encastrada com grande facilidade. Inclui uma bateria de NiCd de 3.6V e 1.8Ah que proporciona **até 3 horas de autonomia**. Tem um indicador de aceso (verde) e um de carga (vermelho).

A luz de emergência LED permite tanto a iluminação permanente como não permanente. Esta luz de emergência vem pre-montada como luz não permanente. Modificando a posição do conector da PCB poderemos seleccionar o modo de funcionamento desta luz de emergência.

As luminárias de emergência **AutoTeste** não só satisfazem os requisitos básicos dos produtos de iluminação de emergência padrão, mas também **incluem o sistema de autocomprovação automático AutoTeste**. Os produtos AutoTeste somente requerem inspecção visual, uma vez que o LED de estado da luminária integral informa o estado operacional da luminária e o tipo de avaria, caso tenha ocorrido uma falha.

A **função de Auto-diagnóstico** é predefinida na fábrica sem qualquer configuração permitida e é utilizada para os testes seguintes:

- **Monitorização online em tempo real** da bateria e da lâmpada: identifica a carga da bateria, a desconexão e as avarias da lâmpada.
- **Autoteste e descarga de 60 minutos** após a instalação e corrente alternada de 24 horas.
- **Autoteste e descarga de 30 segundos** uma vez a cada 30 dias, após alimentação de corrente alternada durante um mínimo de 24 horas.
- **Auto-teste e um choque de 60 minutos** uma vez a cada 180 dias, depois de a corrente alternada ter sido fornecida durante um mínimo de 24 horas.
- **Autoteste e um choque de 60 minutos** uma vez cada 365 dias, depois de a corrente alternada ter sido fornecida durante um mínimo de 24 horas.

Passe o que passe, não fiques às escuras com a luz de emergência LED de 3W com kit para teto da nossa loja online de iluminação efectoLED.

* Luz NÃO permanente com opção de luz permanente.



Fotos adicionais

