


VIDEOPORTEIRO E TELEFONES

# Fonte de Alimentação 12V AC + 18V DC 1.5A FERMAX 4810



## Parâmetros técnicos

Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	100-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída:	12V AC + 18V DC
Corrente Máxima de Salida:	1.5A
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Material:	ABS
Dimensões:	175x90x60 mm
Peso:	0.832 kg
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS
Marca:	FERMAX

## Descrição do produto

A Fonte de Alimentação 12V AC + 18V DC 1.5A FERMAX 4810 é necessária para qualquer tipo de instalação FERMAX. É fabricada em ABS auto-extinguível VO para minimizar os danos em caso de incêndio. Foi especialmente concebido para instalação em calha/carril DIN-10 para facilitar a instalação, mas caso não seja possível, também pode ser instalado em superfície.

### Características da Fonte de Alimentação 12V AC + 18V DC 1.5A FERMAX 4810

Esta fonte de alimentação tem duas saídas, uma com uma tensão de 12V em corrente alternada e outra de 18V em corrente contínua. Com uma corrente de 1,5A e caso não seja suficiente para a instalação requerida, incorpora um LED de OVERLOAD que quando acende indica que a corrente requerida pela instalação é superior à fornecida pelo alimentador. Além disso, a fonte de alimentação é capaz de indicar um curto-circuito na instalação através do piscar do LED OVERLOAD.

\*Para mais informações, consulte o site da [FERMAX](#).

