



Modelos

Potencia	Ref:
60 W	82349-165713



Detalles técnicos

Tensión	220-240V AC
Protección Sobretensión	2 kV
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Uso	Interior
Protección IP	IP20
Flicker	No Flicker
Material	PC
Alto	32 mm

Ancho	50 mm
Largo	156 mm
Temperatura de trabajo	-20 °C~+45 °C
Marca	BOKE
Tensión Driver	28 V-42 V
Intensidad Máxima del Driver	1500 mA
Tensión Driver Mínima	28 V
Tensión Driver Máxima	42 V
Potencia	60 W



Descripción

Driver BOKE 200-240V No Flicker Salida 28-42V 1500mA 60W BK-PQL-060 especialmente pensado para paneles LED, Downlight LED, Placas y Plafones LED. Un driver LED se encarga de transformar la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua apta para poder hacer brillar los chips LED. Para conocer si un driver va a funcionar con nuestra luminaria, PCB o panel deberemos consultar la tensión y la corriente de salida del driver.

Características del Driver BOKE 200-240V No Flicker Salida 28-42V 1500mA 60W BK-PQL-060

Este Driver tiene **salida multi-tensión** esto significa que puede entregar una tensión constante dentro de un rango permitiendo usar un mismo driver para diversas aplicaciones con diferentes requisitos de corriente y tensión. Una vez que el driver esté alimentado, la tensión se ajustará de manera automática y la tensión a la salida será constante. Su factor de potencia es muy elevado, haciendo que sea un driver muy eficiente.

Su factor de potencia es muy elevado, haciendo que sea un driver muy eficiente. Además, cuenta con tecnología Flicker-Free, evitando el parpadeo de la luz y por tanto, reduciendo la fatiga ocular. Despidete de la fatiga ocular, dolores de cabeza y visión borrosa causados por el parpadeo de la luz.



Fotografías adicionales

