

CONTROLO WI-FI

Interruptor WiFi para Caixa Universal



Parâmetros técnicos

Potência Máxima	3.500 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	100-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Corriente Máxima de Salida:	16A
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Material:	PC, ABS
Dimensões:	67x42x23 mm
Peso:	36 g
Temp. de Trabalho:	-20°C / +40°C
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS



Descrição do produto

Com o Interruptor **WiFi para Caixa Universal** pode transformar os interruptores e tomadas tradicionais em dispositivos inteligentes. Usando este interruptor e a aplicação **TUYA** pode criar um número infinito de "cenas" programáveis para transformar a sua casa ou negócio num espaço inteligente. Uma aplicação possível seria utilizá-lo como **temporizador para as suas luminárias**, evitando assim ter os velhos e volumosos temporizadores analógicos.

O interruptor WiFi é um módulo que contém um relé inteligente **capaz de ligar ou desligar mediante WiFi qualquer lâmpada, painel, downlight e inclusive ventoinhas, radiadores ou outros aparelhos que não superem os 3.500W**. Só precisa que o Interruptor esteja sincronizado e conectado ao WiFi da sua casa.

Características do Interruptor WiFi para Caixa Universal

O interruptor tem um tamanho reduzido permitindo colocar em qualquer caixa universal de encastrar ou falso tecto. A sua instalação é muito simples, conectar á entrada a alimentação a 220V AC e na saída a carga a controlar.

Para enlaçar o dispositivo por primeira vez á nossa rede WiFi conectamento a entrada á alimentação a 220V AC e pulsamos o botão frontal durante 5 segundos para que o dispositivo entre em modo emparelhar.

Aplicações do Interruptor WiFi para Caixa Universal

É a solução ideal para automatizar, agilizar e controlar as luminárias ou receptores eléctricos da sua casa, já que nos permite ligar e desligar de maneira remota as luminárias ou aparelhos eléctricos conectados a ele. Completamente compatível com **Amazon Alexa e Google Home. Poderá criar um grupo com as luminárias que tenha numa sala e administrar os seus dispositivos de forma mais eficiente ligando ou desligando todos com uma pulsação ou inclusive mediante a voz graças aos dispositivos Amazon Alexa ou Google Home.**

O controlo do dispositivo realiza-se mediante a aplicação **TUYA**. A APP está disponível para os sistemas operativos **iOS e Android**. Este pode-se descarregar desde a [App Store](#) e [Google Play](#) respectivamente. **Transforme a sua casa em inteligente graças aos productos [Smart WiFi](#) que poderá encontrar na nossa página web**

Opções de conexão:

-Se este dispositivo for colocado diretamente (FOTO 1) na luminária a ser controlada, só podemos ligar ou desligar a luminária a partir da aplicação.

-Se este dispositivo for colocado em paralelo entre o interruptor de parede e a luminária a ser controlada (FOTO 2), temos duas possibilidades:

a) Interruptor clássico OFF, podemos ligar/desligar a luminária a partir de WiFi.

b) Desligar WiFi, podemos ligar/desligar a luminária a partir do interruptor de pared