Modelos

Detalhes técnicos

Potência:	50-63 W	**Material:**	PC
Factor de Potência (FP):	0.95	**Dimensões:**	31x78.5x123 mm
Alimentação:	220-240V AC	**Altura:**	31 mm
Frequência:	50-60 Hz	**Largura:**	78.5 mm
Saída do Driver:	24-42V DC // 1650 mA	**Comprimento:**	123 mm
Classe Isolamento Elétrico:	II	**Peso:**	0.216 kg
Regulavel:	1-10 V	**Temp. de Trabalho:**	-20ºC ~ +45ºC
Uso:	Interior	**Garantia:**	3 Anos
Proteção IP:	IP20	**Certificados:**	CE, RCM, CCC, ENEC, UKCA
Flicker Free:	SIM	**Marca:**	BOKE

Descrição

Driver BOKE Regulável 1-10V 200-240V No Flicker Saída 24-42V 1200-1650mA 50-63W BK-KUL060 especialmente projetado para painéis de LED, Downlights de LED, placas de LED e luminárias de teto. Um driver de LED é responsável por transformar a corrente alternada da rede elétrica em corrente contínua adequada para fazer brilhar os chips de LED. Para saber se um driver vai funcionar com nossa luminária, PCB ou painel, devemos consultar a tensão e corrente de saída do driver.

Características do Driver BOKE Regulável 1-10V 200-240V No Flicker Saída 24-42V 1200-1650mA 50-63W BK-KUL060
Este Driver possui **uma saída multivoltagem,** o que significa que pode fornecer uma tensão constante dentro de uma faixa, permitindo que o mesmo driver seja utilizado para diversas aplicações com diferentes requisitos de corrente e tensão. Assim que o driver for alimentado, a tensão se ajustará automaticamente e a tensão de saída será constante. Seu fator de potência é muito alto, tornando-o um driver muito eficiente.

Assim que o driver for alimentado, a tensão se ajustará automaticamente e a tensão de saída será constante. O driver regulável de 1-10V deve ser usado em conjunto com um regulador LED de 1-10V que nos permitirá selecionar facilmente a intensidade de luz desejada.

Além disso, inclui quatro contatos que permitem ajustar os parâmetros de saída do driver, tornando-o um driver altamente versátil.

Seu fator de potência é muito alto, tornando-o um driver muito eficiente. Além disso, possui a tecnologia Flicker-Free, evitando a cintilação da luz e reduzindo assim a fadiga ocular. Diga adeus ao cansaço visual, dores de cabeça e visão turva causada pelo piscar da luz.

Fotos adicionais