



Modelos

Color de luz

Ref:

RGB

77875-157171

Detalles técnicos

Corte cada	5 cm
Instalación Tira LED	10 m
Tensión	24V DC
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Regulable	Sí
Fuente Lumínica	SMD5050
Eficiencia Lumínica	100 lm/W
Uso	Interior
Protección IP	IP20
Material	Silicona, Resina Epoxi, PCB
Alto	3 mm

Ancho	10 mm
Largo	5000 mm
Longitud	5 m
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+50 °C
Vida Útil	40.000 Horas
Potencia por metro	12 W/m
Tipo de regulación	Táctil
Luminosidad por Metro	1320 lm/m
Color de luz	RGB
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Descripción

Esta Tira LED RGB con Mecanismo Regulador Táctil y Alimentación es la solución ideal para automatizar, agilizar y controlar las tiras LED RGB a 12/24 VDC, ya que nos permite encender, apagar y cambiar el color desde el interruptor y de manera remota con su correspondiente Mando Inalámbrico.

Características de la Tira LED RGB con Mecanismo Regulador Táctil y Alimentación Corte cada 10cm

La **Tira LED RGB con Mecanismo Regulador Táctil y Alimentación se puede montar en** la misma caja universal.

Mediante el panel frontal podemos encender y apagar la luminaria, seleccionar el color, velocidad, modo y color blanco así como regular la luminosidad.

El Mecanismo Regulador Táctil es un controlador capacitivo que se accionará solo con el contacto de su dedo sin necesidad de ejercer ninguna presión.

La Tira LED 24V DC 60LED/m 5m RGB IP20 Ancho 10mm tiene una longitud de 5 metros e integra 300 LED de tecnología SMD5050 de gran eficiencia que tan sólo consumen 12 vatios por metro. La luz brillante y colorida que emite se reparte en un ángulo de 120°. Para poder funcionar requiere una fuente de alimentación.

Permite el corte cada 10cm, esto hace posible situarla en el espacio deseado adaptándose a las medidas deseadas.

Para emparejar su Controlador Táctil a los dispositivos deberá apagar y encender el Controlador y apretar inmediatamente después el botón de apagado/encendido (para controlar 1 zona) o el botón de zona 3 veces (para múltiples zonas). Si la luz parpadea 3 veces quiere decir que se ha emparejado con éxito.

Para quitar el emparejamiento del Controlador Táctil deberá apagar y encender el Controlador y apretar inmediatamente después el botón de apagado/encendido (para controlar 1 zona) o el botón de zona 5 veces (para múltiples zonas). Si la luz parpadea 5 veces quiere decir que se ha borrado todos los emparejamientos con éxito.

*Nunca se deben encender las tiras LED cuando estén enrolladas, esto podría causar un sobrecalentamiento y quemar los leds.



Fotografías adicionales

