Modelos

Temperatura de Color	Ref:
☐ Blanco Neutro 4500K	4739-10983

Detalles técnicos

Potencia:	50 W
Factor de Potencia:	0.99
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Intensidad de Corriente:	0.21 A
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Fuente Lumínica:	SMD2835
Luminosidad:	5000 lm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W
Rendimiento LED:	120 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	110°
Tipo de Lente:	Transparente
Uso:	Exterior
Protección IP:	IP65

Protección IK:	IK05
Material:	Aluminio
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	235x205x40 mm
Alto:	205 mm
Ancho:	235 mm
Largo:	40 mm
Marco:	Blanco
Detector:	PIR
Distancia de Detección:	6 m
Ángulo de Detección:	120º
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +50°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Descripción

El Foco Proyector LED 50W 120 lm/W IP65 Slim con Detector de Movimiento PIR destaca por su diseño compacto y su acabado minimalista.

Características del Foco Proyector LED 50W 120 lm/W IP65 Slim con Detector de Movimiento PIR
Este foco proyector 50W presenta un reducido tamaño y un acabado muy moderno y funcional. Su óptica SMD2835 es muy eficiente. **La luz que emite se distribuye en un ángulo de apertura de 110º**, que es perfecto para la iluminación de todo tipo de espacios. Al encenderse y apagarse de forma automática gracias a su sensor PIR, ofrece un importante ahorro en el consumo de electricidad.

Pensado para uso en espacios exteriores, este foco proyector LED cuenta con una protección IP65. Está fabricado en aluminio de alta calidad, un material que contribuye a eliminar de forma eficaz el calor generado.

La **sensibilidad del detector de movimiento es ajustable** además de optar por la **opción de luz constante**, lo cual quiere decir que se podrá mantener como un foco proyector normal sin necesidad de activar el sensor de movimiento. **Para cambiar al modo de luz constante hay que apagar y encender el foco dos veces, una vez hecho esto el foco parpadea dos veces y a la tercera se queda constante. Para desactivar este modo y volver al modo sensor de movimiento solo debemos volverlo apagar y encender otra vez.**

Su principal uso se da en balcones, terrazas o jardines, donde se quiere reducir el consumo eléctrico sin renunciar a una iluminación de calidad.

Disfruta del Foco Proyector LED 50W 120 lm/W IP65 Slim con Detector de Movimiento PIR al mejor precio en nuestra tienda online de iluminación EfectoLED.

* Podemos regular cuánto tiempo pasa encendido el Foco, desde un mínimo de 6 Segundos a un máximo de 5 Minutos y 30 Segundos.

* Este producto cuenta con un precableado de 300mm aproximadamente.

Fotografías adicionales