



Modelos



Detalles técnicos

Potencia Máxima:	60 W	Alto:	190 mm
Tensión:	220-240V AC	Ancho:	264 mm
Frecuencia:	50-60 Hz	Largo:	102 mm
Clase Aislamiento Eléctrico:	II	Detector:	PIR
Casquillo:	E27	Distancia de Detección:	6 m
Puntos de luz:	1	Ángulo de Detección:	180°
Fuente Lumínica:	Bombilla E27	Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Uso:	Interior, Exterior	No incluye:	Bombillas
Protección IP:	IP44	Vida Útil:	40.000 Horas
Material:	PC	Garantía:	3Años
Instalación:	Superficie	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Dimensiones:	190x264x102 mm		



Descripción

El Plafón de Pared E27 con Detector de Movimiento PIR 264x190 mm permanece apagado, encendiéndose solo cuando es necesario.

Esta luminaria nos permite reducir al máximo el consumo eléctrico ya se encenderá únicamente si detecta movimiento en su radio de acción y, pasado un tiempo, se apagará sin ninguna acción más por nuestra parte. **La luminosidad del plafón depende de la bombilla LED E27 que le instalemos.**

Configuración del Plafón de Pared E27 con Detector de Movimiento PIR 264x190 mm

Podemos ajustar el funcionamiento del plafón respecto a varios parámetros como sensibilidad lumínica (Día/Noche) y tiempo de encendido.

- Angulo de Detección: 180°.
- Distancia de Detección: 9 metros máximo.
- Tiempo Mínimo de Encendido: 10 segundos \pm 3 segundos.
- Tiempo Máximo de encendido: 5 minutos \pm 1 minuto.
- Altura de Instalación: 1.8-2 metros.
- Velocidad de Detección: 0.6-1.5 m/s.
- Potencia Máxima Admitida: 60W aproximadamente.

Utiliza 1 Bombilla E27 NO INCLUIDA en el producto, que podrá encontrar **aquí**.



Fotografías adicionales

