

PLAFONES LED DETECTOR PRESENCIA

# Plafón LED con Detector de Movimiento Radar 16W



## Parámetros técnicos

Potencia:	16 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Luminosidad:	1200 lm
Número de LEDs:	100
Tª de Color:	4500K
Color de luz:	Blanco Neutro
Tipo de Lente:	Opal
Clase Energética:	A
Ángulo de Apertura:	360º
Detector de Movimiento:	Radar
Distancia de Detección:	1-8 metros
Dimensiones:	Ø300x115 mm
Marco:	Blanco
Material:	PC
Protección IP:	IP44
Protección IK:	IK08
Uso:	Exterior
Instalación:	Superficie
Garantía:	2 Años
Vida Útil:	30.000 Horas
Certificados:	CE & RoHS

## Descripción del producto

**El Plafón LED con detector de movimiento de 16W resulta perfecto para ir un paso más allá en la optimización del consumo energético.**

### **Características del Plafón LED de 16W con detector de movimiento**

Al incorporar un sensor de radar, **se enciende de forma automática si detecta algún movimiento dentro de su radio de acción**. Después de un tiempo, si detecta que la estancia está vacía, se apaga directamente. Podemos ajustar el funcionamiento del plafón en función de los parámetros siguientes:

-Distancia de detección: de 1 a 8 metros.

-Tiempo de encendido: definido entre 10( $\pm$ 3) segundos y 12 ( $\pm$ 1) minutos.

-Velocidad de detección: entre 0.6m/s y 1.5 m/s.

-Sensor lumínico: determina si es necesario encenderse, o no, en función de la luz presente en la estancia.

-Altura de instalación: de 2 a 4 metros.

El Plafón LED con Detector de Movimiento y 16W de potencia **es especialmente práctico en zonas de paso como pasillos, escaleras o recibidores y en cuartos de baño**, donde funcionará a la perfección gracias a su factor de protección IP44, que lo hace resistente a la humedad y a las partículas sólidas como el polvo. Consíguelo en nuestra tienda online de iluminación EfectoLED.