



Modelos

LED Starter	a temperatura da cor	Ref:
☐	No Flicker Branco Frio 6000K - 6500K	156-173026





Detalhes técnicos

Tensão	220-240V AC	Detector	Radar
Tensão Nominal	85-265V AC	Ângulo de detecção	160 °
Frequência	50-60 Hz	Temperatura do ambiente de trabalho	-10 °C~+55 °C
Casquillo	T8	Comprimento do tubo	120 cm
Fonte luminosa	SMD3014	Ângulo de Abertura Seleccionável	160
Use	Interior	Cor da luz	Branco Frio
Proteção IP	IP44	Cor da temperatura	6000K - 6500K
Material	Pc, Alumínio	Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
longo	1200 mm	Flicker	No Flicker
Diâmetro	26 mm	Revisión Control de Calidad	Não



Descrição

Tubo LED T8 G13 com sistema de deteção de movimento radar, 18W de potência, uma luminosidade de 1800 lumenes. Vem apresentado com um fecho translucido de oferece uma luz branca fria.

Graças ao seu sensor de radar incorporado, o tubo acende-se quando detecta qualquer movimento no ângulo de 180° e uma distância de até 8 metros. O tubo **apaga-se** quando não detecta nenhum movimento no seu radio de acção (180° e 8 metros), passado um tempo de 30 a 40 segundos aproximadamente.

O sensor radar oferece uma grande precisão, alcance e pode ser utilizado dentro de luminárias fechadas.

*Não inclui Led Starter.

*Ver [Guia de instalação de tubos LED \(conexão Uni-Lateral\)](#)



Fotos adicionais

