

PLAFON LED COM SENSOR DE MOVIMENTO

Plafon LED 18W No Flicker com Sensor de Movimento PIR e Crepuscular





Parâmetros técnicos

Distância de Detecção:	1-10 m
Ângulo de Detecção:	120º
Potência:	18 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	85-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elétrico:	II
Cantidad de LEDs:	24
Cor da luz:	Branco Frio
Temperatura da Cor:	6500K
Luminosidade:	1440 lm
Eficiência Luminosa:	80 lm/W
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Flicker Free:	SIM
Material:	PC
Instalação:	Superfície
Dimensões:	45x290x290 mm
Altura:	45 mm
Diâmetro:	Ø290 mm
Peso:	0.370 Kg
Detector de Movimento:	PIR
Tª Ambiente Trabalho:	-10°C ~ +40°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS

Descrição do produto

O **Plafon LED 18W No Flicker com Sensor de Movimento PIR e Crepuscular** destaca-se pelas suas características e facilidade de instalação em qualquer tipo de tecto, seja gesso, betão ou qualquer outra superfície.

Características do Plafon LED 18W No Flicker com Sensor de Movimento PIR e Crepuscular

Seu **detector PIR** tem um ângulo de cobertura de 120º e um campo de detecção de até 1-10 metros aprox. A luz de teto LED No Flicker de 18W com sensor de movimento PIR é capaz de detectar pessoas dentro do raio designado. O detector ativa sua luz integrada quando e desativa quando para de capturar o movimento após aproximadamente 60 segundos.

- Instalação de superfície (parede ou teto).

O Plafon LED 18W No Flicker com Sensor de Movimento PIR e Crepuscular é recomendado para construção nova ou reabilitação, substituindo os focos atuais, para residências, escritórios, recepções, bares, etc. Adquira-o ao melhor preço na nossa loja de iluminação online.